

## Convertisseur HD Péritel -> HDMI

- Conversion du signal Péritel (RGB ou vidéo composite) vers HDMI 720P ou 1080P
- Sortie HDMI : 720P, 1080P
- Signal audio Péritel peut-être récupéré via la prise HDMI ou jack audio ou coaxial
- Détection automatique RGB (50/60Hz), vidéo composite (NTSC/PAL)
- Mémorisation auto de la résolution de sortie

Format de sortie HDMI : 720P@50/60Hz, 1080P@50/60Hz

Format d'entrée Péritel : PAL, NTSC-M, NTSC4.43, SECAM, PAL-M, PAL-N

Format d'entrée HDMI : 480I, 576I, 480P, 576P, 720P @ 50/60Hz, 1080I@50/60Hz, 1080P@50/60Hz

Formats DVI : 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080, etc.

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/convertisseur\\_peritel\\_hdmi?rev=1717581360](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/convertisseur_peritel_hdmi?rev=1717581360)

Article mis à jour: **2024/06/05 11:56**